

ANLEITUNG: So richtest du deine FRITZ!Box für "*congstar Zuhause*" ein

Stelle bitte vorab sicher, dass die Verkabelung bereits erfolgt ist.

Die fertige Verkabelung sollte wie folgt aussehen:



- 1. Stecke das lange, graue Ende des DSL-/Telefonkabels in die "DSL"-Buchse der FRITZ!Box.
- 2. Stecke den DSL-Adapter in die mit "F" beschriftete Buchse deiner TAE-Dose. An der FRITZ!Box leuchtet nach kurzer Zeit die "Power / DSL"-LED durchgehend grün.
- Stelle danach sicher, dass du mit dem richtigen WLAN verbunden bist. Scanne dafür den QR code auf deiner "FRITZ!Box Serviceinformation" oder gebe die Daten manuell ein.

WLAN-Funknetz (SSID) FRITZ!Box 7590 AF WLAN-Netzwerkschlüssel	
3779 8981 1562 8981 1234	
FRITZ!Box-Kennwort eltern5481	

Wenn du die Verbindung mit der FRITZ!Box hergestellt hast, so rufe nun die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. Dazu öffne bitte deinen Web-Browser (Firefox, Chrome, Edge, usw.) und klicke entweder auf <u>https://fritz.box</u> oder <u>https://192.168.178.1</u>. Du kannst diese Adressen auch manuell in die Adresszeile eintragen.

Bitte beachte, dass die FRITZ!Box auf dem aktuellsten Stand der Software sein muss, damit diese Anleitung funktioniert.



SCHRITT 1: Internet einrichten

Um die Einrichtung deines Anschlusses durchzuführen, gehe wie folgt vor:

🔹 🔺 fritz.box 🖸	fritz.box/#internet wands
FRITZ!Box 7530 AX (UI)	Internetzugang einrichten
Kennwort	Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus. Internetanbieter
Anmelden	weitere Internetanbieter Image: Congstar
Kennwort vergessen? ← → _ • ↓ =	Weiter Abbrechen 2 ← • • • • • • •
A Melde dich mit deinem <u>FRITZ!Box-Kennwort</u> an	Bei der Wahl des Internetanbieters wähle im Ausklappmenü " Weitere Internetanbieter" und dann " congstar ". Die Auswahl bestätige mit " Weiter ".



SCHRITT 2: Internet einrichten



Trage an dieser Stelle deine Zugangsdaten ein.

Deinen Benutzernamen und dein Vertragspasswort findest du in der congstar App unter "Router einrichten".

Sind alle Angaben gemacht, so bestätige diese mit "Weiter". In diesem Schritt werden die gemachten Angaben nochmals gesammelt aufgelistet. Ist alles korrekt, so bestätige mit "Weiter".

Lusammenfassung der Ein Internetzugang Anschluss Inte Internetanbieter con Benutzername vds Kapselung PPF Tarifmodell Ein Zeit Die Prüfung der Internet	stellungen für den rnetzugang über DSL gstar VDSL und Glasfaser (/23135653478@congstar toE rate oder Volumentarif: die TZBox ist immer mit dem rnet verbunden. Diese stellung ist nicht für tarife geeignet. Tarifmodell ern
Anschluss Inte Internetanbieter con Benutzername vds Kapselung PPF Tarifmodell Inte Ein Zeit Die Prüfung der Internet	rmetzugang über DSL gstar VDSL und Glasfaser I/23135653478@congstar oE rate oder Volumentarif: die ZIBox ist immer mit dem rmet verbunden. Diese stellung ist nicht für tarife geeignet. Tarifmodell ern
Internetanbieter con Benutzername vds Kapselung PPF Tarifmodell Inte Ein Zeit Die Prüfung der Internet	gstar VDSL und Glasfaser //23135653478@congstar foE rate oder Volumentarif: die ZIBox ist immer mit dem rmet verbunden. Diese atellung ist nicht für tarife geeignet. Tarifmodell ern
Benutzername vds Kapselung PPF Flat Tarifmodell Ein Zeit Die Prüfung der Internet	//23135653478@congstar toE rate oder Volumentarif: die IZBox ist immer mit dem rnet verbunden. Diese stellung ist nicht für tarife geeignet. Tarifmodell ern verbindung war erfolgreich.
Kapselung PPF Tarifmodell Flat Ein Zeit and Die Prüfung der Internet	oe Fate oder Volumentarif: die IZIBox ist immer mit dem Irnet verbunden. Diese stellung ist nicht für tarife geeignet. Tarifmodell ern verbindung war erfolgreich.
Flat FRi Tarifmodell Ein Zeit änd	rate oder Volumentarif: die IZIBox ist immer mit dem rmet verbunden. Diese stellung ist nicht für tarife geeignet. Tarifmodell ern verbindung war erfolgreich.
Die Prüfung der Internet	verbindung war erfolgreich.
Zurück	OK

Die Prüfung der Zugangsdaten wird über einen **Statusbalken** dargestellt. War die Prüfung erfolgreich, so Klicke auf "**OK**".

Die Einrichtung ist mit klicken von "**OK**" abgeschlossen.